


## Technische Informationen

### IRS 300 IR-Steuerung Empfänger




#### Beschreibung

- IR-Empfänger zur Ansteuerung per IR-Handsender IRT 103 oder IRT 803
- zusätzliche Einzelbedienung per Taster möglich
- Zentralbedienung mehrerer IRS 300 über Taster, Sonnenautomatik, Programmschaltuhr möglich
- Wendefunktion für Jalousielamellen
- kompaktes Aufputz-Gehäuse
- Anschluss handelsüblicher Taster möglich: Serien-Taster, nicht verriegelt

#### Technische Daten

Art.-Nr.	1 870 002
Design	Aufputz-Gehäuse
Montage	Aufputz
Betriebsspannung	24 V DC, SELV
Schaltspannung	24 V DC
Schaltstrom	max. 1,8 A
Schutzart	IP 00
Betriebstemperaturbereich	5° bis 40° C
Typ Antrieb:	Kleingruppe bis zu:
LT 28 / LW B 44 / LV B 44	3 Antriebe
LV B 64	3 Antriebe
LW B 83	3 Antriebe
Zentrale Steuerleitung	2 x 2 x 0,8 Ø
bei 10 Stück IRS 300	max. 490 m
bei 20 Stück IRS 300	max. 230 m
bei 30 Stück IRS 300	max. 110 m

### IRT 103 IR-Handsender 1-Kanal



#### Beschreibung

- 1-Kanal-Handsender
- Kombination mit:
  - GPS 1020 über IR3 Sensor
  - IR-Steuerung IRS 300

#### Technische Daten

Art.-Nr.	1 870 011
Batterie 2 Stück, Typ	1,5 V, AAA, LR 03
Betriebstemperaturbereich	0° bis 40° C
Reichweite	ca. 7 m