


## Technische Informationen

### GPS 100 Gruppennetzteil




#### Beschreibung

- Gruppennetzteil zur Spannungsversorgung mehrerer Antriebe 24 V DC

#### Technische Daten

Art.-Nr.	1 870 035
Montage	Aufputz
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Ausgangsspannung, geregelt	24 V DC SELV
Ausgangsstrom	5 A
Ausgangssicherung	Typ TR 5 (5 A)
Schutzart	IP 40
Betriebstemperaturbereich	0° bis 40° C
Typ Antrieb:	Netzteil für bis zu:
LT 28 / LW B 44 / LV B 44	11 Antriebe
LV B 64	9 Antriebe
LW B 83	7 Antriebe

### CL 95 Steuerung 230V AC / 24V DC Jalousie



#### Beschreibung

- Steuerung mit Netzteil für 24 V DC Antriebe
- Verwendung bestehender Installation mit 230 V AC Jalousieschalter
- Bedienung mit handelsüblichem Jalousie-Schalter oder -Taster 230 V AC
- Wendefunktion für Jalousielamelle

#### Technische Daten

Art.-Nr.	1 870 017
Montage	Aufputz
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Ausgangsspannung, geregelt	24 V DC SELV
Ausgangsspannung während Wendefunktion	12 V DC SELV
Ausgangsstrom	0,7 A
Ausgangssicherung, elektron.	2 A
Schutzart	IP 40
Betriebstemperaturbereich	0° bis 40° C
Typ Antrieb:	Steuerung für bis zu:
LT 28 / LW B 44 / LV25 B 44	2 Antriebe
LV B 64	2 Antriebe
LW B 83	1 Antrieb